



Le misure delle batterie al litio potrebbero essere inferiori rispetto a quelle delle batterie tradizionali.

All'interno della confezione sono presenti gli appositi distanziali in gomma o plastica per adattare le misure all'alloggiamento ed evitare che si sposti al suo interno

Sizes of lithium batteries might be smaller than those of traditional ones.

Package includes specific fittings in rubber or plastic material useful to adapt sizes to the slot in order to avoid any displacement inside.

MODELLO MODEL	SOSTITUISCE CAN REPLACE	SPUNTO CRANKING	CORRENTE DI CARICA (Amp)		DIMENSIONI DIMENSIONS (mm)	PESO WEIGHT (kg)
			CHARGE CURRENT (Amp) STD	MAX		
Lithium1	CBTX4L-BS CBTX5L-BS	105	1	8	113x70x85	0,4
Lithium2	CTZ7S-BS CBTX7L-BS CTZ5S-BS	150	1	12	113x70x85	0,6
Lithium3	CTZ10S-BS	240	2	18	150x87x93	0,9
Lithium4	CTZ12S-BS CTZ14S-BS	290	2	22	150x87x93	1,1
Lithium5	CT7B-BS CT9B-BS	190	1,5	15	150x65x92	0,7
Lithium6	CT12B-BS CT14B-BS CB16AL-A2(-SM)*	290	2	20	150x65x92	1,1
Lithium7	CBTX7A-BS	130	1	10	150x87x93	0,5
Lithium8	CBTX9-BS CTR9-BS	180	1,5	15	150x87x105	0,7
Lithium9	CBTX12-BS CT12A-BS CB12B-B2	210	2	18	150x87x93	0,9
Lithium10	CBTX14(H)-BS	240	2	20	150x87x93	1,1
Lithium11	CBTX14AHL-BS CBTX14L-BS CB14L-A(1)(2)(-SM) CB14L-B2(-SM) 12N14-3A(-SM)	260	2	20	134x75x133	1,1
Lithium12 <small>4 POLI / 4 TERMINALS</small> 	CBTX20(H)-BS CB16-B(-CX)(-SM) CB18-A(-SM) C50-N18A-A(-SM) CBTX20HL-BS CBTX24HL-BS CBTX15L-BS CBTX18L-BS CBTX20L-BS CB16HL-A-CX(-SM) CB16(C)L-B(-SM) CB16L-A2(-SM) CB18L-A(2)(-SM) C50-N18L-A(2)(3)(-SM)	380	3	24	175x87x130	1,7
Lithium13	CBTX16-BS(-1)(-SM) CBTX20CH-BS CB16B-A(1)(-SM)	360	3	24	150x87x105	1,4
Lithium14	12N16AH(-SM) (51814) 51913 12N20AH(-SM) (52015) 12N20AH-BS CP1812	450	4	28	185x81x170	1,7
Lithium15 <small>4 POLI / 4 TERMINALS</small> 	CIX30L-BS CB30(C)L-B(-SM) C60-N24AL-B(-SM) C60-N24L-A(-SM) (52515) C60-N30L-A(-SM) (53030) 53034	540	4	32	167x124x163	2

* La batteria necessita di essere alloggiata in maniera opportuna utilizzando degli spessori | Shims will be necessary to install the battery properly